

SNM-128P

Oprogramowanie do zarządzania

Opis

Oprogramowanie CMS w SNM-128P (Network Manager Professional) pomaga w efektywnym zarządzaniu systemami centralnie obsługując rejestratory Samsung Techwin i produkty sieciowe w tej samej sieci. Składa się z 3 programów. Przeglądarka, odtwarzacz i przeglądarka map oraz wiele funkcji monitorowania obrazu, sterowania PTZ, różne kontrolki zdarzeń i alarmów, dźwięk dwukierunkowy, monitorowanie poprzez rejestrację i podgląd na żywo, odtwarzanie filmów i map.



iPOLiS

Cechy użytkowe

- Do 128 kanałów monitorowanych w czasie rzeczywistym
- Obsługa do 6 wyjść VGA
- Rejestracja nieograniczonej liczby urządzeń i jednocześnie sterowanie do 128 strumieniami
- PTZ, dźwięk dwukierunkowy, czujnik/przełącznik
- Natychmiastowe wyświetlanie zdarzeń i alarmów
- Obsługa map graficznych
- Wyszukiwanie według godziny/daty i tekstu
- Natychmiastowa ręczna rejestracja do 10 minut.

Obsługa map

SVM-S1 oferuje w formacie 2D graficzny podgląd chronionego obszaru. Warstwy umożliwiają użytkownikowi definiowanie różnych poziomów obszaru, takich jak mapa krajowa, wojewódzka, miejscowości, budynków i obiektów. Operator może przechodzić do dolnych warstw mapy, aby dotrzeć do rzeczywistej lokalizacji alarmów. Ponadto obraz przekazywany na żywo lub zarejestrowany obraz zdarzenia można z łatwością sprawdzić kliknięciem myszy.



Obsługa do 6 wyjść VGA

SNM-128P obsługuje funkcję wielu monitorów systemu Microsoft Windows umożliwiając użytkownikowi korzystanie z do 6 monitorów do jednoczesnego podglądu na żywo, odtwarzania, mapowania i zdarzeń, bez przełączania się pomiędzy aplikacjami z komputera.



Akcesoria

Klucz sprzątowy USB



parametry techniczne

		SNM-128p (professional)
urządzenie, które będzie użyte	Obsługiwane urządzenia	Kamera sieciowa: SNC-1300/570, SND-560/460V, SNP-3300A/1000A
	Koder sygnałów wizyjnych:	SNS-400/100
	DVR :	SVR-3200/1680C/1660C/1645/960C/945/940/480/470/450
Monitorowanie na żywo	Maks. urządzeń rejestrujących	1000
	Wielomonitorowe	Maks. 6
	Tryby podziału ekranu	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 (pełny ekran)
Odtwórz	uruchamia odtwarzacz podręczny	Tylko DVR
	Steruje funkcją pTz	Pan, Tilt, Zoom, Ostrość, Ustawienia wstępne
	zawiadamianie z FTP/e-maillem	Obsługiwany
Monitorowanie sygnałów zdarzenia	Migawka /drukuje obraz	Obsługiwany
	Lokalne (zdalne) odtwarzanie kopii zapasowej	Obsługiwany
	zmienia format filmu	AVI
Filtrowanie	znajdź	Przejdź do dowolnej wyszukiwania wg godziny, ostatniego wg daty
	powiększa /pomniejsza na obrazie	Wyszukiwanie indeksu na linii czasu, wyszukiwanie wg miniatury obrazu
	zawiadamianie z FTP/e-maillem	Obsługiwany
Monitorowanie sygnałów alarmowych	Migawka /drukuje obraz	Obsługiwany
	Monitorowanie	Raport bieżących zdarzeń na liście, obraz na żywo, Zmienia granicę kanału przekazującego obraz na żywo na czerwoną
	Filtrowanie	Zbędny sygnał
użytkownik	Odtwarzanie obrazów zdarzenia	Tylko DVR
	Wyświetlacz	Raport bieżących alarmów na liście, obraz na żywo/miniatura
	konfiguracja	Pewien okres dnia, Pewne typy alarmów Automatyczne zawiadamianie użytkownika, Programuje akcje zgodnie z alarmami
MAP	Odtwarzanie obrazów zdarzenia	Tylko DVR
	Steruje ustawieniami wstępnymi w kamery pTz	Obsługiwany
	Odtwarza sygnał lub komunikat ostrzegawczy	Obsługiwany
Dane techniczne systemu	zawiadamianie z FTP/e-maillem	Obsługiwany
	zaznacza alarmów jako potwierdzony	Obsługiwany
	zapewnia miejsce na pisanie uwag	Obsługiwany
MAP	Stacja kontroli alarmów	Obsługiwany
	Obsługuje obraz	JPEG/BMP Procesor: Intel Core2Duo E4300, RAM : ponad 2GB . Pamięć video: 256 MB, HDD : 80GB
		System operacyjny: Windows 2000/XP SP2, DirectX 9.0 lub nowszy
Dane techniczne systemu		Rozdzielczość wyświetlacza: 1,024 x 768 lub większa

* Nie wszystkie urządzenia obsługują w pełni tę pozycję. Niektóre z tych pozycji nie są obsługiwane w niektórych urządzeniach.