

SNM-64P

Oprogramowanie do zarządzania

Opis

Oprogramowanie zarządzania obrazami w sieci firmy Samsung SNM-64 w pełni integruje wiele urządzeń i rejestruje w nieograniczonej liczbie urządzeń.

SNM-64 daje nie tylko możliwość integrowania produktów obrazowania na bazie adresów IP, umożliwia tworzenie hybrydowego systemu monitoringu wizyjnego, łącząc obraz analogowy i urządzenia cyfrowe pracujące w oparciu o adres IP. Ta unikalna zdolność umożliwia użytkownikom wykorzystanie istniejącej infrastruktury analogowej.



iPOLiS

Cechy użytkowe

- Do 128 kanałów monitorowanych w czasie rzeczywistym
- Obsługa do 3 wyjść VGA
- Rejestracja nieograniczonej liczby urządzeń i jednocześnie sterowanie do 128 strumieniami
- PTZ, dźwięk dwukierunkowy, czujnik/przełącznik
- Natychmiastowe wyświetlanie zdarzeń i alarmów
- Obsługa map graficznych
- Wyszukiwanie według godziny/daty i tekstu
- Natychmiastowa ręczna rejestracja do 10 minut.

Różne alarmy i sterowanie zdarzeniami

Użytkownicy zetkną się z wygodniejszym sposobem prowadzenia dzięki funkcji sterowania alarmami/zdarzeniami, jakie oferuje SNM-64P. Może on monitorować w czasie rzeczywistym pokazując wyskakujące obrazy oraz wykazy sygnałów zdarzeniowych/alarmowych. Możliwe jest prowadzenie dokładniejszej obserwacji dzięki ustawieniu szczególnych działań, np. generowanie ostrzeżenia, sygnału dźwiękowego, który będzie się rozlegał po otrzymaniu sygnału alarmowego. Stacja sterowania alarmami pozwala na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie alarmami/zdarzeniami.

Stacja sterowania zdarzeniami (tylko okno sterowania stanami alarmów)

- Przeglądarka podręczna, pokazuje obraz na żywo
- Odtwarzacz podręczny, odtwarzanie zarejestrowanych obrazów (tylko DVR).
- Kontrola stanu alarmów i pisanie opisów
- Wysyłanie plików obrazów przez serwer FTP i e-mail



Akcesoria

Klucz sprzętowy USB



parametry techniczne

		SNM-64p (professional)
urządzenie, które będzie użyte	Obsługiwane urządzenia	Kamera sieciowa: SNC-1300/570, SND-560/460V, SNP-3300A/1000A Koder sygnałów wizyjnych: SNS-400/100 DVR: SVR-3200/1680C/1660C/1645/960C/945/940/480/470/450
	Maks. urządzeń rejestrujących	Bez limitu
Monitorowanie na żywo	Maks. urządzeń	Maks 3 (2 na żywo)
	Tryby podziału ekranu	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 (pełny ekran)
	uruchamia odtwarzacz podręczny	Tylko DVR
	Steruje funkcją pTz	Pan, Tilt, Zoom, Ostrość, Ustawienia wstępne
Odtwórz	zawiadomianie z FTP/e-mail	Obsługiwany
	Migawka / drukuje obraz	Obsługiwany
	Lokalne odtwarzanie kopii zapisowej	Obsługiwany
	zmienia format filmu	AVI Przejść do dowolnej wyszukiwania wg godziny, ostatniego wg
	znajdź	Przejdź do dowolnej wyszukiwania wg godziny, ostatniego wg daty
	powiększa / pomniejsza na obrazie	Wyszukiwanie indeksu na linii czasu, wyszukiwanie wg miniatury obrazu
Monitorowanie sygnałów zdarzenia	zawiadomianie z FTP/e-mail	Obsługiwany
	Migawka / drukuje obraz	Obsługiwany
	Monitorowanie	Raport bieżących zdarzeń na liście, obraz na żywo, Zmienia granicę kanału przekazującego obraz na żywo na czerwony
	Filtrowanie	Zbędny sygnał
	Odtwarzanie obrazów zdarzenia	Tylko DVR
	Wyświetlacz	Raport bieżących alarmów na liście, obraz na żywo/miniatura
	konfiguracja	Pewien okres dnia, Pewne typy alarmów
	Odtwarzanie obrazów zdarzenia	Automatyczne zawiadamianie użytkownika, Programuje akcje zgodnie z alarmami
	Steruje ustawieniami wstępnymi w kamerze pTz	Tylko DVR
	Odtwarza sygnał lub komunikat ostrzegawczy	Obsługiwany
użytkownik	zawiadomianie z FTP/e-mail	Obsługiwany
	zaznacza alarmów jako potwierdzony	Obsługiwany
	zapewnia miejsce na pisanie uwag	Obsługiwany
	Stacja kontroli alarmów	Obsługiwany
MAP	Grupa/użytkownik	Grupa map: Bez limitu, warstwy: 16, Mapy: 64
	Numer mapy	Obsługuje obraz
Dane techniczne systemu		JPEG/BMP
		Procesor: Intel Core2Duo E4300, RAM : ponad 2GB .
		Pamięć video: 256 MB, HDD : 80GB
		System operacyjny: Windows 2000/XP SP2, DirectX 9.0 lub nowszy
		Rozdzielczość wyświetlacza: 1,024 x 768 lub większa

* Nie wszystkie urządzenia obsługują w pełni te pozycje. Niektóre z tych pozycji nie są obsługiwane w niektórych urządzeniach .